

Compatibilité des Batteries BYD HVS/HVM avec les onduleurs Symo / Primo Gen24 Plus

Primo Gen24 Plus :

BYD Battery-Box Premium HVS	5.1	7.7	10.2	12.8
Nombre de modules de batteries	2	3	4	5
Fronius Primo GEN24 ¹⁾	✓	✓	✗	✗
Fronius Primo GEN24 Plus	✓	✓	✗	✗
Fonctionnement parallèle sur batterie ²⁾	✓	✓	✗	✗

BYD Battery-Box Premium HVM	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1
Nombre de modules de batteries	3	4	5	6	7	8
Fronius Primo GEN24 ¹⁾	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Fronius Primo GEN24 Plus	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Fonctionnement parallèle sur batterie ²⁾	✗	✓	✓	✓	✓	✗

- 1) Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.
 2) Il est possible de combiner au maximum 3 batteries de capacité identique.

LG FLEX	8.6	12.9	17.2
Nombre de modules de batteries	2	3	4
Fronius Primo GEN24*	✓	✓	✗
Fronius Primo GEN24 Plus	✓	✓	✗

- * Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.



Symo Gen24 Plus :

BYD Battery-Box Premium HVS	5.1	7.7	10.2	12.8 ¹⁾
Nombre de modules de batteries	2	3	4	5
Fronius Symo GEN24 ²⁾	✓	✓	✓	✓
Fronius Symo GEN24 Plus	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement parallèle sur batterie ³⁾	✓	✓	✓	✓

BYD Battery-Box Premium HVM	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1
Nombre de modules de batteries	3	4	5	6	7	8
Fronius Symo GEN24 ²⁾	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Fronius Symo GEN24 Plus	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement parallèle sur batterie ³⁾	✗	✓	✓	✓	✓	✓

- 1) Non validé et certifié pour l'Italie.
- 2) Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.
- 3) Il est possible de combiner au maximum 3 batteries de capacité identique. La BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 permet de combiner au maximum 2 batteries.

LG FLEX	8.6	12.9	17.2
Nombre de modules de batteries	2	3	4
Fronius Symo GEN24 *	✓	✓	✓
Fronius Symo GEN24 Plus	✓	✓	✓

- * Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.